

Model No.	PDD-SAFBA5U2LOS
Sertifikasyonlar	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC
Kasa Yapısı	<ul style="list-style-type: none">• Optimum ısı dağılımı için yüksek kaliteli alüminyum
Uygulama	<ul style="list-style-type: none">• İki 3.5" SATA-I veya SATA-II harddisk (1.5Gb/s yada 3.0Gb/s)• Her disk için 80 GB'den 3TB'ye kadar harddisk kapasitesi• Aynı kapasitede iki disk tavsiye edilir• 2TB'ı geçen disk kapasitelerini destekler
RAID modları	<ul style="list-style-type: none">• RAID 0 striping• RAID 1 mirroring
Arayüz/Bağlantı Kapıları	<ul style="list-style-type: none">• 1x eSATA kapısı• 2x 9-pin FireWire 800 kapıları• 1x 6-pin FireWire 400 kapısı• 1x USB 2.0 Yüksek Hızlı Kapı
Veri Transferi	<ul style="list-style-type: none">• 3Gbps (300MB/s)'e kadar eSATA• 800Mbps (100MB/s)'e kadar FireWire 800 (1394b)• 400Mbps (50MB/s)'e kadar FireWire 400 (1394a)• 480Mbps (60MB/s)'e kadar USB 2.0
Sistem Gereksinimleri (PC)	<ul style="list-style-type: none">• eSATA: Windows XP/Vista/7• FireWire 400/800: Windows XP/Vista/7• USB 2.0: Windows XP/Vista/7• Donanımınızın doğru bağlantı noktasına sahip olması gerekir (Örneğin: USB 2.0, FireWire 800 yada PCI kartı)• eSATA Tak ve Çalıştır desteği yönetici kart sürücüsü gerektirir
Sistem Gereksinimleri (Mac)	<ul style="list-style-type: none">• eSATA: Mac OS 10.4 yada üstü• FireWire 400/800: Mac OS 10.2 yada üstü• USB 2.0: Mac OS 10.2 yada üstü• Donanımınızın doğru bağlantı noktasına sahip olması gerekir (Örneğin: USB 2.0, FireWire 800 yada PCI kartı)• eSATA Tak ve Çalıştır desteği yönetici kart sürücüsü gerektirir
Çevresel Çalışma Şartları	<ul style="list-style-type: none">• Çalışma Isısı: 5°C ~ 40°C• Çalışma Nemi: 20%RH ~ 80%RH• Yedekleme Isısı: -20°C ~ 70°C• Yedekleme Nemi: 10%RH ~ 90%RH
Güç Ünitesi	<ul style="list-style-type: none">• Harici güç ünitesi (UL, cUL, CE, TUV onaylı)• Giriş: AC 100-240V• Çıkış: DC +5V/4.2A, +12V/3A
Öçüler (GxExY)	<ul style="list-style-type: none">• 24.5cm x 14cm x 8.3cm
Paket aksesuarları	<ul style="list-style-type: none">• Taurus kutu (HDD dahil değil)• eSATA kablosu• USB 2.0 kablosu• FireWire 400 kablosu• FireWire 800 kablosu• Güç adaptörü• Kullanıcı klavuzu
Ambalaj	<ul style="list-style-type: none">• Kutu ölçüsü: 34.5cm x 23.3cm x 13.3cm
Açıklamalar	<ul style="list-style-type: none">• Bilgisayarınızın 2TB'nin üzerinde kapasitedeki disklere erişimi için , donanımınız ve işletim sisteminizin her ikisi birden geniş disk kapasitelerini desteklemesi gerekir. (Örneğin: WindowsVista, Windows 7 yada Mac OS 10.4 ve üstü).• The Taurus Super-S Combo yalnız teak bir dispel çalışmak azure tasarlanmamıştır. Sadece iki disk takıldığında çalışır.